Victron DC-DC Konverter Buck-Boost 25A

Art-Nr.: ORI303025000 / Hersteller: Victron Energy



607,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **DC-DC Konverter Buck-Boost :** 25 A
- **Eingangsspannungsbereich :** 7-35 V
- **Schwellwert Unterspannung :** 10 V
- **Ausgangsspannungsbereich :** 2-30 V
- **Maximaler Lade-Strom :** 12V : 25A - 24V : 15A
- **Stromverbrauch**
- **Konverter aus, LEDs aus (Stromsparmodus) :** 7 mA
- **An/Aus Eingang (Pol 1, lila Draht)**
- **"An" Schwellwert Spannung :** > 2 V
- **Maximale Eingangs-Spannung :** 60 V
- **Ausgang Pol 1 und Pol 2:**
- **Ausgangsspannung wenn aktiviert :** Vpinout = Vin
- **Maximaler Strom (pro Pol) :** Ipinout = 1 A
- **Allgemeines**
- **Betriebstemperaturbereich :** -25 +80°C
- **Umgebungstemperatur :** Max. Strom: bis zu 40 C
- **Gewicht :** 1,0 kg
- **Maße :** 165 x 120 x 30 mm